



Descripción INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO

Código MT 60

Nº polos 1P

N. módulos 1


Corriente nominal 63 A

Curva B

Tensión nominal 230-400 V

| | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|
| Norma de referencia | EN 60898, EN 60947-2 | Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 Hz |
| Poder de corte EN 60898 230V (Icn) | 6000 A | Poder de corte EN 60898 (Ics) | 1 x Icn |
| Poder de corte EN 60947-2 230V (Icu) | 10 kA | Poder de interrupción EN 60947-2 (Ics) | 75% Icu |
| Tensión de aislamiento (Ui) | 500 V | Tensión nominal de tensión soportada (Uimp) | 4 kV |
| Tensión mínima de funcionamiento | 12V ac/dc | Tensión máxima de funcionamiento | 440 Vca / 220 Vcc |
| Número de maniobras eléctricas | 10.000 | Número de maniobras mecánicas | 20.000 |
| Sección cable rígido | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ² | Sección cable flexible | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ² |
| Par nominal de apriete | 2 Nm | Temperatura de empleo | -25 +60 °C |
| Temperatura de almacenaje | -40 +70 °C | Código Electrocod | 1411 |

DIMENSIONAL



MARCAS/APROBACIONES

