





| | |
|--|----------------------------|
| Beschreibung | FEHLERSTROM-SCHUTZSCHALTER |
| Artikelnr. | SD |
| Anz. Pole | 4P |
| Anz. TE EN 50022 | 4 |
| Bemessungsstrom | 125 A |
| Bemessungsfehlerstrom | 500 mA |
| Typ | A |
| Bemessungsspannung (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1) | 400/415 V |

| | | | |
|---|----------------------------------|--|------------|
| Norm | IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1 | Bemessungsfrequenz (Hz) | 50 Hz |
| Isolationsspannung (Ui) | 500 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) | 4 kV |
| Überspannungskategorie | III | Stoßstromfestigkeit (8/20 µs) | 250 A |
| Anschlussquerschnitt starre Leiter | <50 | Anschlussquerschnitt flexible Leiter | <50 |
| Anzugsdrehmoment | 3 Nm | Doppelter Anschluss | Nein |
| Betriebstemperatur | -25 +40 °C | Lagertemperatur | -40 +70 °C |
| Elektrische Lebensdauer | ≥ 10.000 | Mechanische Lebensdauer | ≥ 10.000 |
| Kompatibilität zu elektrischen Hilfsschaltern | Ja | Kompatibilität zu ReStart | Nein |
| Position Montage | Jeder | | |

Abmessungen



Schaltplan



Normen / Richtlinien

