


# Fiche produit

## GW44696

Série BUSBAR



Courant nominal (A)	100	Dim. externes LxHxP (mm)	70x88,5x50
Icw (1s)	6 kA	Montage	Plaque/Rail DIN
Capacité connexion entrée	1x(6-35) mm <sup>2</sup>	Capacité connexion sortie	[1x(4-25) + 5x(1,5-10)] mm <sup>2</sup>
Nb mod. EN 50022	4	Description	Borniers de distribution
Adapté pour	46QP - 46QM - 46QX	Electrocod	3622

## NORMES ET HOMOLOGATIONS

